

exatron

2 ANOS DE
GARANTIA
2 años de garantía



Pré-configurado.
Pode ser alterado
pelo Smartphone!

SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL SMART X-CONTROL SENSOR DE MOVIMIENTO FRONTAL

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store

Marca mais
vendida em
sensores do Brasil*



USO INTERNO



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TEMPO



SENSIBILIDADE



AMIGO DA
LÂMPADA

TEMPO

SENSIBILIDAD

AMIGO DE LA LÁMPARA

exatron



Tecnologia smart X-Control

SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL SMART X-CONTROL

O Sensor de Presença Frontal Smart X-Control é um comando inteligente que se destina ao acionamento temporizado de cargas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e permanecendo ligada enquanto houver detecção de presença, desligando-a no tempo programado. É ideal para o controle de iluminação interna de corredor, escada, garagem, entrada de acesso, recepção, depósito, almoxarifado e demais ambientes internos de residências, escritórios, condomínios, indústrias, hotéis e órgãos públicos.

El Sensor de Movimiento Frontal Smart X-Control es un comando inteligente, destinado al accionamiento temporizado de cargas. Detecta movimientos de fuentes de calor, como personas y coches, a través de un sensor infrarrojo, accionando la carga y permaneciendo encendida mientras haya detección de presencia, apagándola en el tiempo programado. Es ideal para el control de iluminación interna de pasillo, escalera, garaje, entradas de acceso, recepción, depósito, almacén y demás ambientes internos de residencias, oficinas condominios, industrias, hoteles y órganos públicos.

CARACTERÍSTICAS

• **TENSÃO:** 100 - 240 V ~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W • **COBERTURA:** 110° com alcance de até 15m na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de 2,1m • **REGULAGEM DE TEMPO:** 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 ou 4 horas (determinado pelo app com recontagem de tempo automática a partir da última detecção) • **SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (à noite) até 4 (sem fotocélula) • **REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:** 1 (movimentos bruscos) até 3 (maior alcance) • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • Possui LED indicador de funcionamento, de detecção e dos parâmetros configurados • Economia de energia de até 75% • Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas • **Uso interno.**

CARACTERÍSTICAS

• **TENSIÓN:** 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • **CONSUMO:** < 1W • **COBERTURA:** 110° con alcance de hasta 15m en la temperatura ambiente de 25°C, en una altura de 2,1m • **REGULACIÓN DE TIEMPO:** 1 y 5 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 o 4 horas • **SENSOR DE LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (totalmente escuro) hasta 4 (sin fotocélula) • **REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD:** 1 (movimientos bruscos) hasta 3 (maior alcance) • **AMIGO DE LA LÁMPARA:** conmutación por gradación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor • Tiene LED indicador de funcionamiento, de detección y de los parámetros configurados • Economía de energía de hasta 75% • Composición: componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas • **Uso interno.**

POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tensão Tensão	Eletrônica/LED Eletrônica/LED	Halógena Halógena
127V~	180 W	400 W
220V~	280 W	800 W

THD < 20% PF > 0,90

A potência máxima de acionamento não deve ser somada em instalações em paralelo.

INSTALAÇÃO/INSTALACIÓN

PRETO/NEGRO

F/LI = FASE 1



N = NEUTRO
AZUL/BRANCO/BLANCO

La pontencia máxima del accionamiento no debe añadir en las instalaciones paralelos.

CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula nível 4 (OFF) e sensibilidade 2 (movimentos normais). Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

CONFIGURACIÓN

Configuración de fábrica: tiempo de 3 minutos, fotocélula nivel 4 (OFF) y sensibilidad 2 (movimientos normales). Para cambiar la programación de su sensor, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación puede ser descargada en las tiendas Google Play y App Store.

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store



DISPONIBLE EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store

Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Android, Google Play e el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

NOTAS

• Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano.

NOTAS

• Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características e especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana.

LESF4000 (X)



7 897418 815011

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil

Embalagem Reciclável



Melhores informações:

CAR196 REV9



Mayores informaciones: