



- A **Exatron** não se responsabiliza pelo uso do produto fora das especificações;
- Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a orientação da potência máxima;
- Contém uma (1) unidade;
- Validade indeterminada;
- Composição: plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas;
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio;
- **Responsabilidade Ambiental Compartilhada e Educação Ambiental:** o consumidor, pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor **Exatron** para logística reversa e destinação ambientalmente adequada. **Não dispor em lixo urbano.**
- Produto com Patente Requerida.



# exatron

## 2 ANOS DE GARANTIA

### Relé Fotocontrolador COMPACTO

VERIFIQUE A POTÊNCIA DE COMANDO NO VERSO



FOTOCÉLULA



FUNÇÃO TIMER



AMIGO DA LÂMPADA



0800 541 3310

www.exatron.com.br

O **Relé Compacto LERL4001XC2 Smart X-Control** controla uma carga, ligando-a ao anoitecer e desligando-a ao amanhecer ou pelo tempo programado. É ideal para ser utilizado no controle de cargas e iluminação de vitrines, letreiros, fachadas, jardim e demais ambientes externos residenciais, comerciais, hotéis e condomínios. A tecnologia **Smart X-Control** possibilita ao usuário configurá-lo através de um smartphone, disponível para iOS e Android.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 100-240V~ 50/60Hz;
- Consumo próprio: <0,4W;
- Função timer: Automático, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 horas;
- Função Automático (AUTO): liga a lâmpada ao escurecer e desliga automaticamente quando houver luz natural;
- Regulagem de Fotocélula: à noite, ao anoitecer e ao entardecer;
- Grau de proteção: IP67 - uso externo, resistente à chuva e umidade;
- Amigo da lâmpada: sistema de acionamento que aumenta a vida útil do conjunto (carga e relé);
- Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar;
- Função RESET: retorna todos os parâmetros aos valores originais de fábrica;
- Suporte de fixação removível;
- Possui LED indicador de confirmação no sucesso de gravação na cor vermelha;
- Função Random: liga e desliga a lâmpada aleatoriamente na ausência de luz natural, variando entre 10 minutos até 3 horas e 40 minutos;
- Contatos do relé quando desenergizado: normalmente aberto (NA).

#### TABELA DE POTÊNCIA

Tensão	Halógena	Eletrônica/LED
220V	1000W	300W
127V	1000W	200W
THD<20% E FP>0,90		

Para alterar a programação do seu relé fotocontrolador, utilize o APP **Smart X-Control**, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

BAIXE O APP



MAIS INFORMAÇÕES



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.  
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089  
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil  
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000  
CNPJ: 09.191.529/0001-22  
Indústria Brasileira  
LERL4001XC2 FLP031 REV0