

exatron

Tecnologia smart  
X-Control

**SENSOR DE PRESENÇA E27 SMART X-CONTROL**

O Sensor de Presença Soquete E27 Smart X-Control é um comando inteligente, destinado ao acionamento e temporização de lâmpada. Detecta a movimentação de fontes de calor, como pessoas, através do sensor infravermelho, acionando a lâmpada e desligando-a após a ausência de movimento, de acordo com a programação. Ideal para o uso em sacadas, varandas, corredores, escadarias e outros ambientes.

El Sensor de Movimento Soquete E27 Smart X-Control es un comando inteligente, destinado al accionamiento y temporización de lámpara. Detecta movimientos de fuentes de calor, como personas, a través de un sensor infrarrojo, accionando y apagando la lámpara ante la ausencia de movimiento, de acuerdo con la programación. Ideal para el uso en balcones, corredores, escaleras y otros ambientes.

\*Marca mais vendida de Sensores de Presença do Brasil: pesquisa realizada pela revista Eletricidade Moderna entre 2003 a 2023...

**CARACTERÍSTICAS**

• TENSÃO: 100 - 240 V~ 50/60 Hz • CONSUMO: < 1 W  
• COBERTURA: 2 x 164° (328°) • ALCANCE DO SENSOR: até 7,0m (altura 2,4m) @ 25°C • REGULAGEM DE TEMPO: 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 ou 4 horas (determinado pelo app com recontagem de tempo automática a partir da última detecção) • SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA): 1 (à noite) até 4 (sem fotocélula) • REGULAGEM DE SENSIBILIDADE: 1 (movimentos bruscos) até 3 (maior alcance) • AMIGO DA LÂMPADA: sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • Possui LED indicador de funcionamento, de detecção e dos parâmetros configurados • Economia de energia de até 75% • Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas

**CARACTERÍSTICAS**


• TENSIÓN: 100 - 240 V~ 50/60 Hz • CONSUMO: < 1 W  
• COBERTURA: 2 x 164° (328°) • ALCANCE DEL SENSOR: hasta Ø 7,0m (altura de 2,4m) @ 25°C • REGULACIÓN DE TIEMPO: 1 y 5 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30 o 4 horas (determinado por el app recuento de tiempo automático desde la última detección) • SENSOR DE LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCÉLULA): 1 (totalmente escuro) hasta 4 (sin fotocélula) • REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD: 1 (movimientos bruscos) hasta 3 (maior alcance) • AMIGO DE LA LÁMPARA: conmutación por gradación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor • Tiene LED indicador de funcionamiento, de detección y de los parámetros configurados • Economía de energía de hasta 75% • Composición: componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas

**POTÊNCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO**


Tensão Tensión	Potência Potencia	Lâmpada Lámpara
127V~	60 W	Elétrica/Eléctrica LED/Halógena THD < 20% PF > 0,90
220V~	60 W	

A potência máxima de acionamento não deve ser somada em instalações em paralelo.

**ALTURA**



**ÁREA/ALTURA**



La potencia máxima del accionamiento no debe añadir en las instalaciones paralelas.

**CONFIGURAÇÃO**

Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula nível 4 (OFF) e sensibilidade 2 (movimentos normais). Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

**CONFIGURACIÓN**

Configuración de fábrica: tiempo de 3 minutos, fotocélula nivel 4 (OFF) y sensibilidad 2 (movimientos normales). Para cambiar la programación de su sensor, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación puede ser descargada en las tiendas Google Play y App Store.



Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Android, Google Play e el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store e el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

**NOTAS**

• Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Utilização em ambientes internos e externos, protegidos de intempéries • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: pós-consumo este produto deverá ser devolvido ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispoe no lixo urbano.

**NOTAS**

• Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Utilización en ambientes internos y externos, protegidos de intempéries • Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características e especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana.

MODELO SPT0E27 (X)  
CAR192 REV9



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.  
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089  
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil  
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000  
CNPJ: 90.191.529/0001-22  
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



# exatron

**2 ANOS DE GARANTIA**  
2 años de garantía

**EXCLUSIVO!**

smart  
**X-Control**



Pré-configurado.  
Pode ser alterado  
pelo Smartphone!

## SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27 SMART X-CONTROL SENSOR DE MOVIMENTO E27 SMART X-CONTROL

DISPONÍVEL NO  
**Google Play**

Baixar na  
**App Store**

Marca mais  
vendida em  
sensores do Brasil\*



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TEMPO



SENSIBILIDADE



AMIGO DA  
LÂMPADA

TEMPO

SENSIBILIDAD

AMIGO DE LA LÁMPARA

[www.exatron.com.br](http://www.exatron.com.br)

0800 541 3310