

Relé Fotelétrico

210mm

15x5

ESQUEMA ELÉTRICO

POSIÇÃO CORRETA DE INSTALAÇÃO

- A Exatron não se responsabiliza pelo uso do produto fora das especificações;
- Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a orientação da potência máxima;
- Contém uma (1) unidade;
- Validade indeterminada;
- Composição: plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas;
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio;
- Responsabilidade Ambiental Compartilhada e Educação Ambiental:** o consumidor, pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambientalmente adequada. **Não dispor em lixo urbano.**
- Produto com Patente Requerida

exatron

2 ANOS DE GARANTIA

Relé Fotocontrolador

COMPACTO

VERIFIQUE A POTÊNCIA DE COMANDO NO VERSO

EXCLUSIVO!

smart XControl

Pré-configurado. Pode ser alterado pelo Smartphone!

FOTOCÉLULA

FUNÇÃO TIMER

AMIGO DA LÂMPADA

0800 541 3310

www.exatron.com.br

O Relé Compacto LERL4001 Smart X-Control controla uma carga, ligando-a ao anoitecer e desligando-a ao amanhecer ou pelo tempo programado. É ideal para ser utilizado no controle de cargas e iluminação de vitrines, letreiros, fachadas, jardim e demais ambientes externos residenciais, comerciais, hotéis e condomínios. A tecnologia Smart X-Control possibilita ao usuário configurá-lo através de um smartphone, disponível para IOS e Android.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 100 - 240 V~ 50/60 Hz.
- Aplicação: comando automático de cargas e lâmpadas (LED, incandescentes, fluorescentes, mistas, eletrônicas e similares).
- Temporização: regulação de tempo de 1 hora até 12 horas.
- LED indicador de programação.
- Fotocélula: 30 níveis de regulação.
- Grau de proteção: IP67 - uso externo, resistente à chuva e umidade.
- Amigo da lâmpada: sistema de acionamento que aumenta a vida útil do conjunto (carga e relé).
- Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser...
- Função Auto-Lux: permite memorizar a iluminação do ambiente a partir do qual o produto irá ligar a carga.
- Função manter carga ligada (Hold On) ou desligada (hold off): tempo programado (1 a 12 horas).
- Configurações de Fábrica: retorna todos os parâmetros aos valores originais de fábrica, função relé fotocontrolador.
- Suporte de fixação removível.

TABELA DE POTÊNCIA

Tensão	Halógena	Eletrônica/LED
220Vac	1000W	300W
110Vac	1000W	200W

Para alterar a programação do seu relé fotocontrolador, utilize o APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

BAIXE O APP

MAIS INFORMAÇÕES

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.

Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089

CEP 92442-000 - Guajuviras - Canoas/RS - Brasil

contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000

CNPJ: 90.191.529/0001-22

Indústria Brasileira

LERL4001 FLP021 REV2