

exatron
2 ANOS DE
GARANTIA

NOVA GERAÇÃO!
smart
X-control 2.0
LED
VERMELHO

RELÉ FOTOSOQUETE E27 SMART X-CONTROL

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store

Marca mais
vendida em
relés do Brasil*



FOTOCÉLULA



FUNÇÃO TIMER



FUNÇÃO RANDOM



BASE GIRATÓRIA



LUMINÁRIA TIPO GLOBO



AMIGO DA
LÂMPADA

www.exatron.com.br

0800 541 3310

exatron

Tecnologia **smart**
X-Control

RELÉ FOTOZOQUETE E27 SMART X-CONTROL - FTS0MPXC2

O Relé Fotozoquete E27 Smart X-Control é destinado ao acionamento e temporização da lâmpada, liga na ausência de luz natural e desliga de acordo com o tempo programado ou na presença de luz natural. Ideal para o controle de iluminação de pátios, varandas, sacadas, jardins e portarias.

El Relé Fotozoquete E27 Smart X-Control es destinado al accionamiento y temporización de la lámpara, enciende en la ausencia de la luz natural y apaga de acuerdo con el tiempo programado o en la presencia de la luz natural. Ideal para el control de la iluminación de patios, balcones, jardines y porterías.

CARACTERÍSTICAS

• **TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60 Hz • **CONSUMO:** <0,4 W
• **DIRECIONAMENTO:** base giratória 340°
• **TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:** -5°C a +40°C • **Insensível a variações bruscas de luminosidade** (faróis, relâmpagos, laser pointers, etc) • **FUNÇÃO TIMER:** Automático, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas • **REGULAGEM DE FOTOCÉLULA:** mínimo (à noite) a máximo (ao entardecer)
• **FUNÇÃO AUTOMÁTICO (AUTO):** liga a lâmpada ao escurecer e desliga automaticamente quando houver luz natural • **FUNÇÃO RANDOM:** liga e desliga a lâmpada aleatoriamente na ausência de luz natural, variando entre 10 minutos até 3 horas e 40 minutos • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • **EXCLUSIVO SISTEMA DE APRENDIZADO DE LUZ:** evita o efeito pisca-pisca
• **Composição:** componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas • **Grau de Proteção:** IP30
• **LED VERMELHO** indicador de confirmação no sucesso de gravação • **Obs:** não deve ser instalado em locais expostos à chuva e umidade.

CARACTERÍSTICAS

• **TENSIÓN:** 100 - 240 V~ 50/60 Hz • **CONSUMO:** <0,4 W
• **DIRECCIONAMIENTO:** base giratoria 340°
• **TEMPERATURA DE OPERACIÓN:** -5°C a +40°C • **Insensible a variaciones bruscas de luminosidad** (faros, relámpagos, punteros láser, etc.) • **FUNCIÓN TIMER:** Automático, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas • **AJUSTE DE FOTOCÉLULA:** mínimo (por la noche) a máximo (al atardecer) • **FUNCIÓN AUTOMÁTICO (AUTO):** enciende la lámpara al oscurecer y la apaga automáticamente cuando hay luz natural • **FUNCIÓN RANDOM:** enciende y apaga la lámpara aleatoriamente en ausencia de luz natural, variando entre 10 minutos y 3 horas 40 minutos • **AMIGO DE LA LÁMPARA:** sistema de activación de la carga con baja tensión eléctrica < 50 V, aumentando la vida útil del conjunto (lámparas, balastro y sensor) • **SISTEMA EXCLUSIVO DE APRENDIZAJE DE LUZ:** evita el efecto parpadeo • **Composición:** componentes plásticos, componentes electrónicos y aleaciones metálicas • **Grado de protección:** IP30 • **LED ROJO** indicador de confirmación de éxito en el guardado • **Obs:** no debe instalarse en lugares expuestos a la lluvia y humedad.

POTÊNCIA DE COMANDO

Tipo de Lâmpada Tipo de Lámpara	Posição da Lâmpada Posición de la Lámpara	Eletrônica/LED/Halógena Electrónica/LED/Halógena
127 / 220 V~		60 W
127 / 220 V~		40 W

CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo automático, fotocélula mínima e função random desativada. Para alterar a programação do seu relé, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

CONFIGURACIÓN

Programación de fábrica: tiempo automático fotocélula mínima y función random desactivada. Para cambiar la programación de su relé, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación puede ser descargada en las tiendas Google Play y App Store



Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Android, Google Play e el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS, App Store y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc.

NOTAS

• Contém 01 unidade • Validade indeterminada
• Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações
• Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Este produto pode ser utilizado em luminárias do tipo globo transparente ou leitoso
• Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano. • Produto com Patente Requerida

NOTAS

• Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Verifique el tipo de carga que va a usar y siga rigurosamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características y especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas • Este producto puede ser utilizado en luminarias del tipo globo transparente o lechosa. No disponer en basura urbana. • Producto con Patente Requerida

FTS0MPXC2BC



7 897418 181943 9

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



Maiores informações:

CAR264 REV0



Maiores informações: