

exatron

2


Anos de
garantia

2 años de garantía

RELÉ FOTOSOQUETE E27

FTSØMP

PROGRAMAÇÃO DE FÁBRICA
PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA
Ajuste por Trimpots



FÁCIL INSTALAÇÃO
FÁCIL INSTALACIÓN

Marca mais
vendida em
relés do Brasil*



FOTOCÉLULA



FUNÇÃO TIMER



FUNÇÃO RANDOM



BASE GIRATÓRIA



LUMINÁRIA GLOBO



AMIGO DA
LÂMPADA

www.exatron.com.br

0800 541 3310

exatron



RELÉ FOTOSEQUETE E27

O Relé Fotosequete Microcontrolado E27 (FTSØMP) é destinado ao acionamento e temporização da lâmpada, liga na ausência de luz natural e desliga de acordo com o tempo programado ou na presença de luz natural. Ideal para o controle de iluminação de pátios, varandas, sacadas, jardins e portarias.

CARACTERÍSTICAS

• **TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60 Hz • **CONSUMO:** <0,4 W
• **DIRECIONAMENTO:** base giratória 340° •
• **TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:** -5°C a +40°C •
Insensível a variações bruscas de luminosidade (faróis, relâmpagos, laser pointers, etc) • **FUNÇÃO TIMER:** na ausência de luz natural, liga a lâmpada e mantém acesa pelo tempo programado (2, 4, 8 ou 12 horas) • **FUNÇÃO AUTOMÁTICO (AUTO):** liga a lâmpada ao escurecer e desliga automaticamente quando houver luz natural • **FUNÇÃO RANDOM:** liga e desliga a lâmpada durante a noite ou o tempo programado, de maneira aleatória, simulando a presença de pessoa no ambiente. • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil, do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • **EXCLUSIVO SISTEMA DE APRENDIZADO DE LUZ:** evita o efeito pisca-pisca •
Material: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas.

POTÊNCIA DE COMANDO

Tipo de Lâmpada Tipo de Lâmpara	Posição da Lâmpada Posición de la Lámpara	Incandescente Incandescente	Eletrônica / LED Electrónica / LED
127 / 220 V~	  	60 W	60 W

INSTALAÇÃO

• Programe o relé fotosequete com ele desconectado
• Selecione a função • Rosquear num soquete E27 e direcionar a janela do sensor para a maior incidência de luz natural • Após a energização do produto, a lâmpada piscará, indicando seu funcionamento • Teste fácil: com o relé fotosequete e a lâmpada instalados, cubra a janela do sensor até a lâmpada ligar • Em regiões litorâneas utilize com luminárias tipo globo • Utilização em ambientes internos e externos, protegidos de intempéries.

NOTAS

• Contém 01 unidade • Validade indeterminada
• Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações
• Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Este produto pode ser utilizado em luminárias do tipo globo transparente ou leitoso • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação adequada.
Não dispor no lixo urbano.

El Relé Fotosequete Microcontrolado E27 (FTSØMP) es destinado al accionamiento y temporización de la lámpara, enciende en la ausencia de la luz natural y apaga de acuerdo con el tiempo programado o en la presencia de la luz natural. Ideal para el control de la iluminación de patios, balcones, jardines y porterías.

CARACTERÍSTICAS

• **TENSIÓN:** 100 - 240 V~ 50/60 Hz • **CONSUMO:** < 0,4 W
• **DIRECCIONAMIENTO:** base giratoria 340° •
• **TEMPERATURA DE OPERACIÓN:** -5°C a +40°C •
Insensible a variaciones bruscas de luminosidad (faros, relámpagos, laser pointers, etc) • **FUNCIÓN TIMER:** en la ausencia de la luz natural, enciende la lámpara y mantiene encendida por el tiempo programado (2, 4, 8 o 12 horas) • **FUNCIÓN AUTOMÁTICO (AUTO):** enciende la lámpara al oscurecer y apaga automáticamente cuando haya luz natural • **FUNCIÓN RANDOM:** enciende y apaga la lámpara durante la noche o el tiempo programado, de manera aleatoria, simulando la presencia de una persona en el ambiente • **AMIGO DE LA LÁMPARA:** conmutación por graduación en tensión eléctrica, menor a 50 V, aumentando la vida útil de la carga y del sensor • **EXCLUSIVO SISTEMA DE APRENDIZAJE DE LUZ:** evita el efecto pisca-pisca • **MATERIAL:** componentes plásticos, componentes electrónicos y ligas metálicas.

POTENCIA DE COMANDO

Tipo de Lâmpada Tipo de Lâmpara	Posição da Lâmpada Posición de la Lámpara	Incandescente Incandescente	Eletrônica / LED Electrónica / LED
127 / 220 V~	  	60 W	60 W

INSTALACIÓN

• Programe el relé fotosequete desconectado
• Seleccione la función deseada • Rosquear en un soquete E27 y direccionar la ventana del sensor para el punto de mayor incidencia de luz natural • Después de la energización del producto, la lámpara piscará, indicando su funcionamiento • Teste fácil: con el relé fotosequete y la lámpara instalados, cubra la ventana del sensor hasta la lámpara encender • En regiones costeras utilice con luminarias tipo globo • Utilización en ambientes internos y externos, protegidos de intempéries.

NOTAS

• Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Verifique el tipo de carga que va a usar y siga rigurosamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características y especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • Imágenes ilustrativas • Este producto puede ser utilizado en luminarias del tipo globo transparente o lechosa. **No disponer en basura urbana.**

*Marca mais vendida de Relés para Iluminação do Brasil: pesquisa realizada pela revista Eletricidade Moderna entre 2009 a 2024...

FTSØMP



7 189741 800499

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



Maiores
informações:



Maiores
informações:

CAR163 REV4