

exatron

2 ANOS DE GARANTIA



Pré-configurado.
Pode ser alterado
pelo Smartphone!

SENSOR DE PRESENÇA

ARTICULÁVEL DE TETO SMART X-CONTROL
LESTFQXC

SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store

Marca mais
vendida em
sensores do Brasil*



USO INTERNO



FOTOCÉLULA



ALCANCE



COBERTURA



TEMPO



SENSIBILIDADE



ARTICULÁVEL

TEMPO

SENSIBILIDAD

ARTICULABLE

www.exatron.com.br

0800 541 3310

SENSOR DE PRESENÇA ARTICULÁVEL DE TETO SMART X-CONTROL

O Sensor de Presença de Teto Articulável Smart X-Control é um comando inteligente que se destina ao acionamento temporizado de cargas. Detecta a movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho, acionando a carga e mantendo-a ligada enquanto houver detecção de presença, desligando-a no tempo programado. É ideal para o controle de iluminação interna de corredor, escada, garagem, entrada de acesso, recepção, depósito, almoxarifado e demais ambientes internos de residências, escritórios, condomínios, indústrias, hotéis e órgãos públicos.

CARACTERÍSTICAS

- **TENSÃO:** 100 - 240 V~ 50/60Hz • **CONSUMO:** < 1W
- **COBERTURA:** 360° com alcance de até 7m de diâmetro na temperatura ambiente de 25°C, em uma altura de aproximadamente 2,4m • **REGULAGEM DE TEMPO:** 1 e 30 segundos, 1 a 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 minutos, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 ou 4 horas (determinado pelo app com recontagem de tempo automática a partir da última detecção) • **SENSOR DE LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCÉLULA):** 1 (à noite) até 4 (sem fotocélula) • **REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:** 1 (movimentos bruscos) até 3 (maior alcance) • **AMIGO DA LÂMPADA:** sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (lâmpadas, reator e sensor) • Possui LED indicador de funcionamento, de detecção e dos parâmetros configurados • Economia de energia de até 75% • Composição: plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas

POTÊNCIA DE COMANDO/POTÊNCIA DE COMANDO

Tensão Tensão	Elétrica/LED Eletrônica/LED	Halógena Halógena
127V~	180 W	400 W
220V~	280 W	800 W

THD < 20% PF > 0,90

CONFIGURAÇÃO

Programação de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula nível 4 (OFF) e sensibilidade 2 (movimentos normais). Para alterar a programação do seu sensor, é necessário a utilização do APP Smart X-Control, disponível para smartphones com sistema Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 12 ou superior). O aplicativo pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

DISPONÍVEL NO
Google Play

Baixar na
App Store

Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.



DISPONIBLE EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store

Android, Google Play e o logotipo de Google Play são marcas comerciais de Google LLC, iOS, App Store e o logotipo de App Store são marcas comerciais de Apple Inc.

NOTAS

- Contém 01 unidade • Validade indeterminada • Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a tabela de potência • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Imagens ilustrativas • Responsabilidade ambiental compartilhada: pós-consumo este produto deverá ser devolvido ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano • Produto com Patente Requerida

NOTAS

- Contiene 01 unidad • Validez indeterminada • Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga estrictamente la tabla de potencia • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características e especificaciones sujeitas a alterações sin previo aviso • Imágenes ilustrativas. No disponer en basura urbana • Producto con Patente Requerida



Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



INSTALAÇÃO/INSTALACIÓN

PRETO/NEGRO

F/LI = FASE 1



N = NEUTRO

BRANCO OU AZUL/BLANCO O AZUL

*Para instalação em paralelo, consulte manual, disponível no website.

CONFIGURAÇÃO

Configuração de fábrica: tempo de 3 minutos, fotocélula nível 4 (OFF) e sensibilidade 2 (movimentos normais). Para cambiar la programación de su sensor, es necesario el uso del APP Smart X-Control, disponible para smartphones con sistema Android (versión 5.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La aplicación puede ser descargada en las tiendas Google Play y App Store.