exatron
myhouse X

CONTROLADOR SMART LAMP

LSRL6001

COMANDO DE VOZ*

TEMPORIZADOR E AGENDAMENTOS**

DIMMER POR APP

FÁCIL INSTALAÇÃO

2 anos de garantia

www.exatron.com.br

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 07475-21-11765"

CXC149 REV1

7 89741 81186 54

www.myhousex.com.br

LSRL6001

Maiores informações:

2 anos de garantia

CONTROLADOR SMART LAMP

LSRL6001

O **Controlador Smart Lamp - LSRL6001** controla cargas, permitindo ligar, desligar, dimerizar, agendar, temporizar e automatizar equipamentos. Quando instalado com o Gateway (LSIF6100), oferece monitoramento remoto, criação de cenas e eventos, utilizando a tecnologia BLE SIG Mesh para não sobrecarregar o seu roteador Wi-Fi. Ideal para automação residencial, comercial e industrial. Programável via app myhouse X, com suporte a *Comando de Voz da Amazon Alexa ou Google Assistente. ** Necessita do Gateway Wi-Fi/BLE SIG Mesh para utilizar as funções.

POTÊNCIA DE COMANDO

Tensão	Cargas			
	Lâmpadas	Resistiva	Motor	
127V~	120W	120W	100W	*A função dimmer só pode ser utilizada com cargas compatíveis com dimerização.*
220V~	220W	220W		

Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. iOS, App Store e o logotipo da App Store são marcas registradas da Apple Inc.

Baixe na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22

Indústria Brasileira

CARACTERÍSTICAS • Tensão: 100-240V~ 50/60Hz • Consumo: <1W • Corrente Nominal Resistiva: 1A • Tecnologia: BLE SIG Mesh 2.4 GHz • Dimensões: 64x46x20mm • Distância máxima do Gateway, Wi-Fi/BLE SIG Mesh, depende do número de dispositivos e nós de repetição. • Distância Máxima entre os LSRL6001 para Repetição do BLE SIG Mesh: até 15m em ambiente aberto • Criptografia: AES • Temperatura de operação: 0°C a 40°C • Utilizar em ambientes internos, proteção do elementos comoborracha da comunicação BLE SIG Mesh • Para controlar um dispositivo Smart tendo ainda, necessita de um Gateway Wi-Fi/BLE SIG Mesh da Exatron (LSIF6100) • Componentes plásticos, delétricos e ligas metálicas. • Acompanha fios para instalação • Versão mínima do sistema operacional iOS 11.0 / Android™ 7.0.

0800 541 3310

CONTROLADOR SMART LAMP
LSRL6001

2 anos de garantia