

1 año de garantía

## CONTROLE REMOTO

PARA CAMPAINHA ELETRÔNICA SEM FIO  
EXATRON **LECA4950 LA**

CONTROL REMOTO PARA TIMBRE ELECTRÓNICO INALÁMBRICO  
EXATRON **LECA4950 LA**

## FÁCIL INSTALAÇÃO FÁCIL INSTALACIÓN



ALCANCE

HASTA 250M  
SEM BARREIRAS



CONTROLE REMOTO  
MUITO + PROTEÇÃO

CONTROL REMOTO  
MUCHO + PROTECCIÓN



ATÉ 40 CONTROLES  
SIMULTÂNEOS

HASTA 40 CONTROLES  
SIMULTÂNEOS



SEM FIO

INALÁMBRICO



LED INDICADOR DE  
ACIONAMENTO

LED INDICADOR DE  
ACCIONAMIENTO



APENAS COMPATÍVEL COM  
CAMPAINHA LECA4950 LA

SOLO COMPATIBLE  
CON TIMBRE LECA4950 LA



SUORTE PARA  
FIXAÇÃO

SOPORTE  
PARA FIJACIÓN

# exatron



## CONTROLE REMOTO PARA CAMPAINHA SEM FIO LECA4950 LA

O Controle Remoto (LECR9000 LA) deve ser utilizado em conjunto com uma Campainha Eletrônica Sem Fio (LECA4950 LA), é ideal para uso residencial e comercial. De fácil instalação e design clean, harmoniza e embeleza o ambiente.

### CARACTERÍSTICAS

• **MODELO DE BATERIA:** 12V A23 • **TENSÃO:** Bateria 12VDC • **ALCANCE:** Até 250m entre o controle remoto e receptor (em campo aberto) • Até 40 controles remotos associados simultaneamente a um receptor • **40 OPÇÕES DE TOQUES:** Possível ajustar um toque musical diferente para cada controle remoto • **GRAU DE PROTEÇÃO:** IP65 • Instalação em ambientes internos e externos (suporta incidência de sol e chuva) • **INDICADOR LUMINOSO:** sempre que acionada, a campainha piscará o LED do controle remoto e receptor • **RÁDIOFREQUÊNCIA:** 433.92MHz • **TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:** 0 a 40°C • **MATERIAL:** Componentes plásticos, eletrônicos e ligas metálicas • **DIMENSÕES:** 56x78x20mm.

### INSTALAÇÃO

Não instale o Controle Remoto sobre superfícies metálicas. Substitua a bateria do Controle Remoto sempre que notar a diminuição do alcance do produto ou o não acionamento do LED no Controle Remoto.

### CONFIGURAÇÃO

Para cadastrar um novo controle ou alterar os toques associados ao seu Controle Remoto, você deve entrar em **Modo de Programação/Associação**, pressionando o botão [A] da campainha por três segundos até que o LED azul permaneça ligado. Em seguida, selecione o som desejado. Para salvar a configuração, pressione o botão do Controle Remoto [B] para associar com o som escolhido. Para alterar o volume de sua campainha, pressione o botão [C] da campainha uma vez para aumentar o volume e duas vezes para diminuir. Caso deseje desassociar todos os controles existentes, pressione simultaneamente os botões [A] e [B] da campainha por seis segundos. Ela piscará o LED até que algum controle remoto seja associado novamente. Sempre que um parâmetro atingir o último disponível, ele retornará para o primeiro. Exemplo: após chegar no volume máximo, o próximo toque no botão [D] retornará ao mínimo.

### NOTAS

• Contém 01 unidade do Controle Remoto (LECR9000 LA) • A campainha LECA4950 LA é vendida separadamente • Validade indeterminada • A Exatron não se responsabiliza pelo uso fora das especificações • Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio • Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor Exatron para logística reversa e destinação ambiental adequada. Não dispor no lixo urbano • Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

El Control Remoto (LECR9000 LA) debe usarse en conjunto con un Timbre Electrónico Inalámbrico (LECA4950 LA), es ideal para el uso residencial y comercial. Con fácil instalación y diseño limpio ofrece solución que embelece y armoniza el ambiente.

### CARACTERÍSTICAS

• **MODELO DE BATERÍA:** 12V A23 • **TENSIÓN:** Bateria 12VDC • **ALCANCE:** Hasta 250m entre el control remoto y receptor (en campo abierto) • Hasta 40 controles remotos asociados simultáneamente a un receptor • **40 OPCIONES DE TONOS:** Posible ajustar un tono musical diferente para cada control remoto • **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP65 • Instalación en ambientes internos y externos (soporta incidencia de sol y lluvia) • **INDICADOR LUMINOSO:** cada vez que se active, la campana parpadeará el LED del control remoto y receptor • **FRECUENCIA DE RADIO:** 433.92MHz • **TEMPERATURA DE OPERACIÓN:** 0 a 40°C • **MATERIAL:** Componentes plásticos, electrónicos y aleaciones metálicas • **DIMENSIONES:** 56x78x20mm.

### INSTALACIÓN

No instale el Control Remoto en superficies metálicas. Reemplace la batería del Control Remoto siempre que note la disminución del alcance del producto o el no accionamiento del LED en el Control Remoto.

### CONFIGURACIÓN

Para registrar un nuevo control o cambiar los tonos asociados a su Control Remoto, debe entrar en **Modo de Programación/Asociación**, presionando el botón [A] del timbre por tres segundos hasta que el LED azul permanezca encendido. Luego, seleccione el sonido deseado. Para guardar la configuración, presione el botón del Control Remoto [B] para asociarlo con el sonido elegido. Para cambiar el volumen de su timbre, presione el botón [C] del timbre una vez para aumentar el volum y dos veces para disminuirlo. Si desea desasociar todos los controles existentes, presione simultáneamente los botones [A] y [B] por seis segundos, el timbre parpadeará el LED hasta que algun control remoto se asocie nuevamente. Siempre que un parámetro llegue al último disponible, volverá al primero. Ejemplo: después de llegar al volumen máximo, el siguiente toque en el botón [D] volverá al mínimo.

### NOTAS

• Contiene 01 unidad del Control Remoto (LECR9000 LA) • El timbre LECA4950 LA se vende por separado • Validez indeterminada • Exatron no se responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones • Características y especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso • No disponer en basura urbana • Este equipo no tiene derecho a protección contra interferencias perjudiciales y no debe causar interferencias en sistemas debidamente autorizados.

### PRODUTO HOMOLOGADO



MODELO LECR9000 LA



7 18974181819804

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.  
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089  
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil  
contato@exatron.com.br • Fone: +55 (51) 3357 5000  
CNPJ: 90.191.529/0001-22  
Indústria Brasileira / Hecho en Brasil



Maiores informações:

CAR273 REV0

Maiores informações: